

7型液晶/10.1型 IPS 液晶/LED バックライトモニター ADAN-MNT700T/ADAN-MNT101T-2

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、本機を正しく安全にご使用くださるようお願い致します。

- ①必ずこの説明書に記された取扱方法に従って使用してください。
- ②振動・衝撃の激しい場所での使用は避けて下さい。
- ③本体が発熱しますので、完全密閉された箱の中などに設置しないで下さい。
- ④水が掛る場所や直射日光が当たる場所、熱器具の近くなどは誤動作や故障の原因となりますので注意して下さい。
- ⑤ベンジンやシンナー等では本体を拭かないで下さい。
- ⑥ケーブルの取扱には十分注意して下さい。
- ⑦不当な修理や改造は絶対にお止め下さい。故障等が発生した場合には販売店にご相談下さい。

■製品特徴

- 明るく見やすい 液晶/LED バックライトを搭載したコンパクトモニターです。
- HDMI入力に対応し、高画質防犯カメラのモニターや・デジタルレコーダーのモニターとしてご活用いただけます。
- VGA入力対応しているので、PC用の簡易モニターや
監視用デジタルレコーダーのVGA出力モニターとしてご使用いただけます。
- BNCとAV入力に対応し、アナログ防犯カメラやレコーダーにも対応できます。
- USB入力対応できますので、データの読み取りもご活用いただけます。（8インチ、10.1型のみ対応）
- IPS液晶タイプは1920 x 1280対応



●前面パネル各部名称



①入力切替ボタン

AV/BNC/PC(VGA)/HDMI/USBの各入力の切替時に使用します。

※初期設定時はHDMI出力に設定されております。

②MENUボタン

メニュー画面を表示して画質の調整や本体の設定を行うことができます。

③◀ボタン

メニュー画面設定時にカーソルの移動に使用します。

または通常画面では明るさを下げます；音声画面では音量を下げます。

④▶ボタン

メニュー画面設定時にカーソルの移動に使用します。

または通常画面では明るさを上げます；音声画面では音量を上げます。


⑤電源ボタン

本体の電源をON/OFFできます。

⑥LED表示ランプ

電源がON/OFFの状態をLEDで表示してます。

●背面入出力端子各部名称



①電源入力端子

②VGA（PC）入力端子

③HDMI入力端子

④AVの映像入力端子

⑤AVの左音声入力端子

⑥AVの右音声入力端子

⑦音声入力φ3.5mmステレオミニジャック


⑧音声出力φ3.5mmステレオミニジャック

⑨USB入力端子

⑩BNC映像入力端子

入力形式の変更方法

変更メニュー



上記でご案内しました前面パネルの①番のボタンを押して上記の変更メニューを表示させて下さい

表示された後に再度①のボタンを押していきまると項目部分が移動していきます。

出力機器に対応した形式に移動した後に④の▶ボタンを押して変更を保存して下さい。

※変更を保存しない場合表示形式が工場出荷時のまま変更されない場合がございます

USB対応機器の利用方法

※⑨のUSB端子の簡易操作方法是以下になります

この端子にUSBメモリスティンクなど挿入して、PHOTO（静止画）、MUSIC（音楽）、MOVIE（動画）、TEXTなど鑑賞することができます。

まずUSBメモリを挿入している状態で④入力切替ボタン"USB"を選び、画面に"PHOTO"、"MUSIC"、"MOVIE"、"TEXT"4択可能項目を表示されます、鑑賞したい項目を選択して、②▶ボタンを押して、再生することができます。

USB機器の表示から元の表示に戻す場合は"入力形式の変更方法"の操作方法より

元の表示形式（手動で選択する必要があります）に戻す事が可能です。